



Urive T 10

사용자 매뉴얼

본 시스템은 차량용 리어모니터입니다.

사용 전 설명서를 숙지하시고 제품을 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.



목차

1. Urive T10을 사용하기 전에.....	4
2. 제품사용 전 주의사항	5
3. 제품의 특징	7
4. 구성품.....	8
5. 각부분의 명칭	9
6. 제품 사용 방법	10
7. 안드로이드 OS 사용 가이드	11
8. 제품의 규격	15
9. A/S 안내.....	16
10. 제품보증서.....	17

본 제품은 Wi-Fi를 연결하여 인터넷 검색 가능하며 거치대를 이용해 차량에 거치하여 음악/동영상/애플리케이션 사용이 가능한 차량용 보조제품입니다.

- 유라이브 티텐(Urive T10)은 ㈜더 미동의 상표입니다.
- 본 사용자 설명서의 모든 내용은 저작권법에 따라 보호됩니다.
- 본 설명서에 명기된 기타 구성품 및 서비스는 해당 소유권자의 등록상표입니다.
- 본 프로그램을 사전 서면 동의 없이 무단 복제하거나, 수정 및 제작, 배포하는 경우에는 소프트웨어 저작권법에 의거 5년 이하의 징역 및 5000만원 이하의 벌금을 받게 되는 형사처벌의 대상이 됨을 알려드립니다.
- 부적절한 사용 및 장착, 개조로 인한 고장 및 사고에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용 전에 본 설명서를 자세히 읽어 보시고 제품을 바르고 안전하게 사용하여 주실 것을 부탁드립니다.
- 본 사용자 설명서는 제품 기능 향상을 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 사용자 매뉴얼은 Urive T10의 기능과 특징을 설명하는 자료입니다.

- 1) 사용 전에 본 매뉴얼을 자세히 읽은 후 제품을 바르고 안전하게 사용하여 주십시오.
- 2) 본 매뉴얼에 설명된 내용은 제품의 초기설정 상태를 기준으로 한 것입니다.
- 3) 본 매뉴얼은 제품 사용시 늘 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오
- 4) 데이터는 항상 별도 보관하십시오. 사용자의 부주의나 제품의 문제로 인한 데이터 손실은 제조사에서 책임을 지지 않습니다.
- 5) 본 제품에 물이 들어있는 용기나 물체를 올려놓고 사용하지 마십시오. 제품이 손상되거나 침수될 수 있습니다.
- 6) 온도가 너무 높거나 너무 낮은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 7) 습도가 높은 곳, 먼지, 그을음 등이 많은 장소에서 사용하지 마십시오. 제품 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 8) 여름철 자동차 내부에 방치하지 마십시오. 고온에 따른 오작동 및 불량의 원인이 될 수 있으며, 보관 할 경우 전원을 꺼주시기 바랍니다.
- 9) 제품 사용 시 바닥에 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 제품이 손상되거나 화면이 비정상적으로 나올 수 있습니다.
- 10) 알코올, 시너, 벤젠 등의 휘발성 물질로 제품 표면을 닦지 마십시오.
- 11) 헤드레스트 거치대 장착 사용 시 제품 고정에 유의하여 주시기 바랍니다. 제품 낙하에 따른 부상/파손의 원인이 됩니다.
- 12) 운행 시에는 반드시 안전벨트를 착용하여 주시기 바랍니다. 급제동 등에 의해 제품과의 충돌이 발생 할 수 있습니다.
- 13) LCD 부분에 충격 또는 압력이 가해질 경우 파손 및 동작 이상이 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.
- 14) 제품 출고 시 스크래치 방지용 LCD보호필름이 부착되어 있습니다. 보호비닐 제거 시 함께 떨어지지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 15) 자동으로 시스템이 꺼질 경우는 배터리가 소진되었을 수 있습니다. 배터리를 충전 하여 주십시오.

-
- 16) 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 과도한 배터리 소모로 인한 제품 손상을 방지 하 기 위해 충전 배터리를 정기적으로 충전하십시오.
 - 17) 육안으로 식별이 가능 할 정도로 제품이 부풀어 오를 경우 배터리 이상이 의심 될 수 있으니 제조사 또는 판매자에게 즉시 문의하십시오.
 - 18) 사용 가능한 메모리 공간은 정격 메모리 용량입니다. 안드로이드 시스템이 자체적 으로 일부 메모리 공간을 차지하고 프로그램 작동에도 메모리가 소요됩니다.
 - 19) 사용 가능한 저장 공간은 정격 저장 용량입니다. 안드로이드 시스템은 일부 저장 용 량을 차지합니다. 또한 소프트웨어 설치 시 시스템에 저장 용량이 필요하므로 실제 사용 가능한 공간은 정격 저장 공간보다 더 적습니다.
 - 20) 3D 게임 또는 HD 동영상을 장시간 재생할 경우 CPU 연산으로 인하여 제품 본체 에 과열 현상이 발생할 수 있습니다.
 - 21) 다양한 APP을 실행중일 경우 제품의 속도가 느려질 수 있습니다. 동작이 느려질 경 우 미사용중인 APP은 실행종료하여 주시기 바랍니다.
 - 22) 눈에 피로감을 느낄 경우 사용을 자제하여 주시기 바랍니다. 시력 저하의 원인이 될 수 있습니다.
 - 23) 운전 중이나 보행 중에 제품을 조작/사용하지 마시기 바랍니다. 사고의 위험이 있 습 니다.
 - 24) 항상 적절한 청취 볼륨을 유지하십시오. 이명이 들릴 경우, 볼륨을 낮추거나 사용 을 중지하십시오.
 - 25) 설치하는 애플리케이션에 따라 제품사양/호환성 문제로 설치가 불가능하거나 정 상 적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 26) 제조사에서 제공하지 않는 프로그램을 설치하여 문제가 발생 하였을 경우 제조사 는 이에 대한 책임을 지지 않습니다.
 - 27) 동영상 재생 시 지원되는 코덱에 따라 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. 제 품 사양에서 지원되는 오디오/비디오 코덱을 참고하시기 바랍니다.

1) 10.1인치 고해상도 IPS 패널

- HD급 고해상도 화면(1280X800)으로 다양한 각도에서도 선명한 화질을 제공 합니다.

2) 쿼드코어 CPU

- 1.3Ghz 쿼드코어 CPU로 안정적인 퍼포먼스를 지원합니다.

3) TV/모니터 연결 기능

- HDMI CABLE로 TV/모니터에 연결하여 대화면으로 영상을 감상 하실 수 있습니다.

4) 고해상도 동영상 재생

- 최대 1080P 고해상도 동영상 재생을 지원합니다.

5) 메모리 확장 가능

- Micro SD Card 를 통하여 저장메모리 확장이 가능합니다. (최대 32GB / 메모리 별매)

6) 포터블 리어 모니터

- 포터블 형식으로 주행이 완료된 후에도 전원을 유지하여 콘텐츠를 그대로 즐길 수 있습니다.

7) 무선 통신 지원

- Wi-Fi B/G/N모드 와 블루투스 4.0을 지원합니다.

제품 구입 후 먼저 그림과 같이 포장 내용물이 모두 들어가 있는지 확인하십시오.
만일 제품 구성품이 파손 또는 이상이 있을 경우 즉시 제품을 구입한 판매점에 문의하
여 주십시오.

기본사양



제품 본체



충전 케이블



매뉴얼

옵션[별매]



헤드레스트 거치대

상기 구성품은 부품 공급에 따라 사양이 임의로 변경 될 수 있습니다.
(상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것이며 실물과 다를 수도 있습니다.)

별매품을 구매하실 때에는 반드시 정품을 구매하세요.

제조사가 품질을 보증하지 않는 별매품을 사용하여 생긴 문제에 대해서는 제조사에서
책임지지 않습니다.

05

각 부분의 명칭

단말기의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 제품 기능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



1) 전원 켜기/끄기

-전원 켜기 : 제품의 전원을 켜려면 전원 버튼을 2-3초간 길게 누르면 인트로 화면이 나타 난 후에 부팅완료 시 화면잠금이 실행 됩니다.

-전원 끄기 : 제품의 전원을 끄려면 전원 버튼을 길게 누른 후 팝업 메뉴 중 '종료'를 선택하 시면 전원이 종료됩니다.

2) SD카드 삽입 방법

제품의 뒷면을 기준으로 메모리카드의 금속단자를 밑으로 향하게 한 후 딸깍 소리가 날때까지 메모리카드 슬롯에 삽입합니다.

참고 : ·메모리카드의 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

· 메모리카드 삽입 시 무리한 힘을 주거나 반대방향으로 삽입 할 경우 메모리카드가 손상될 수 있으며 그로 인한 고장은 제조사에서 책임지지 않습니다.

3) 볼륨 조절

+/- 버튼을 눌러 볼륨 조절을 할 수 있습니다.

이때 볼륨값이 화면에 표시되며 화면 터치로도 조절이 가능합니다.

4) HDMI 연결

A. HDMI 케이블을 연결하여 제품의 화면을 TV, 모니터로 출력할 수 있습니다.

B. TV에서 화면이 출력되지 않을 경우 TV의 외부입력 설정을 확인합니다.

C. 케이블 연결 및 고해상도 영상 출력은 외부 기기의 지원 환경에 따라 다를 수 있습니다.

D. 본 제품은 MINI HDMI 단자를 지원합니다.

E. HDMI 연결 시 연결된 모니터에 스피커가 없는 경우 사운드 출력이 되지 않습니다. 이 경우 이어폰 또는 블루투스 오디오에 연결하시면 사운드 출력이 가능합니다.

5) 제품의 RESET

A. 전원버튼을 길게 누른 후 팝업 메뉴 중 'Reboot'을 선택하시면 재부팅을 진행합니다.

B. 제품이 비정상적으로 동작하거나 전원이 켜진 상태에서 동작이 멈춘 경우 RESET버튼을 누르면 제품이 꺼지며 전원 버튼을 눌러 제품을 다시 켤 수 있습니다.

■ 제1장 기본 사용 안내 ■

1-1) 대기 모드 진입/해제

- 대기 모드 진입

제품을 사용하는 도중에 전원 버튼을 누르면 LCD가 꺼지며 대기 모드로 전환됩니다. 이 때 제품은 잠금모드로 진입합니다.

- 대기 모드 해제

제품이 대기 모드에 있을 때 전원 버튼을 누르면 화면이 다시 켜지면서 잠금화면이 표시 됩니다.


1-2) 화면 잠금/잠금 해제

- 잠금 시간 설정

미리 정해진 대기시간에 이를 때까지 아무런 움직임이 없을 경우 시스템이 자동으로 잠금 상태에 들어가 화면이 대기 모드로 바뀝니다.

▶ [설정]-[디스플레이]-[절전모드] 에서 대기시간 설정 변경 가능

- 잠금 해제

화면의 잠금을 해제하고 기본화면으로 들어가려면  를 위로 드래그하십시오. 별도의 비밀번호/패턴을 설정하신 경우 설정된 비밀번호/패턴으로 해제합니다.

1-3) 기본화면

- 상태표시바

단말기에 설치되어 있는 앱의 정보를 아이콘 및 메시지로 표시합니다. 블루투스/Wi-Fi/배터리/시간 등을 표시합니다.

아래로 슬라이드 하면 Wi-Fi연결/LCD 화면 밝기 설정 변경이 가능합니다.



- 구글 검색

제품에 저장되어 있는 콘텐츠 및 인터넷을 검색할 수 있습니다.

- 전체 애플리케이션

제품에 설치되어 있는 애플리케이션을 확인 할 수 있습니다.

- 고정메뉴바

볼륨 다운/화면캡처/뒤로가기/홈/실행중인 앱 리스트/볼륨업

1-4) 텍스트 입력


본 제품 사용 시 가상 키보드로 화면을 터치하여 텍스트, 숫자, 기호를 직접 입력할 수 있습니다. 안드로이드 입력방법을 선택하면 아래와 같은 기본 키보드가 나타납니다.



숫자와 글자 사이를 전환하려면  를 누르십시오.



한글과 영문을 전환하려면   를 누르십시오.

1-5) USB 연결

- A. 제품과 PC를 USB 케이블을 연결 하여 사진/동영상 등 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
- B. 케이블 연결 시 알림창의  아이콘을 눌러 USB 연결 설정을 변경 할 수 있습니다.
- C. 제품과 PC의 연결을 해제하려면 USB 연결 설정을 변경 하거나 케이블을 분리하십시오.






■제2장 인터넷/웹브라우저 사용 안내 ■

2-1) 인터넷 연결


- A. 웹브라우저 사용을 위해서는 네트워크가 지원되어야 합니다. 네트워크 상의 문제가 있을 경우, 네트워크 사업자 또는 통신 서비스 공급자에게 문의하십시오.
- B. 본 제품의 와이파이를 통해 인터넷에 접속할 수 있습니다.
- C. 정상적인 브라우저 사용을 위해 와이파이를 설정하려면  (설정)을 터치하십시오.
- D. 브라우저 페이지를 검색하려면  (브라우저)를 터치하십시오.
- E. 차량에서 사용할 경우 핸드폰 핫스팟 또는 3G/LTE 에그를 통하여 Wi-Fi를 연결 시 인터넷 연결을 사용 하실 수 있습니다.
- F. 가입하신 요금제에 따라 사용 중 데이터 소진 및 추가요금이 발생 할 수 있으니 주기적으로 확인하여 주시기 바랍니다.

2-2) 인터넷 브라우저




- A. 검색 및 URL 입력: 입력창을 터치하여 소프트 키보드를 띄운 다음, URL 또는 검색내용을 입력한 후 키보드의  버튼을 터치하십시오.
- B. 즐겨찾기를 추가하려면 를 터치하십시오.
- C. 즐겨찾기 해둔 웹페이지를 읽으려면 를 터치한 후 펼쳐지는 메뉴에서 '북마크'를 터치하십시오.
- D. 새 브라우저를 추가하려면 를 터치하십시오.
- E. 브라우저를 닫으려면 를 터치하십시오.



2-3) 다운로드

앱 리스트 중 를 터치하면 다운로드 중이거나 다운로드한 문서를 미리보기 할 수 있습니다. 또한 다운로드 중인 파일의 다운로드를 중지시키거나 다운로드한 파일을 삭제할 수 있습니다.

■제3장: 시스템 설정 ■

시스템 설정 인터페이스를 열려면  (설정)을 클릭하십시오.

3-1) 무선 네트워크 설정

- A. 무선 및 네트워크에서 Wi-Fi를 선택합니다.
- B. Wi-Fi 상태가 사용 안 함으로 되어 있을 경우 터치하여 사용으로 변경합니다.
- C. 저장된 네트워크 및 사용 가능한 네트워크 목록이 표시됩니다.
 - 와이파이 목록 중  표시가 있는 경우 네트워크가 암호화 되어 있어 비밀번호 입력 후 접속이 가능합니다.
 -  표시가 되어 있는 경우 개방된 네트워크로 바로 접속이 가능합니다.
 - 기존 연결 된 네트워크를 기억하고 범위 안에 있는 경우 자동으로 연결 합니다.
- D. 사용 가능한 네트워크 목록에서 네트워크 이름을 터치하여 연결 합니다.
- E. 연결 시 네트워크 이름 하단에 연결됨이 표시 됩니다.

3-2) 블루투스 연결

- A. 무선 및 네트워크에서 블루투스를 선택합니다.
- B. 사용 안 함으로 되어 있을 경우 터치하여 사용으로 변경합니다.
- C. 페어링 가능한 장치 목록이 나타나고 연결을 원하는 장치를 선택합니다.
- D. 연결을 위해 PIN코드 입력이 필요한 경우 해당기기에 설정된 PIN코드를 입력합니다.
 - 블루투스 기기를 등록할 때는 제품과 가까운 거리에서 등록하시기 바랍니다.
 - 제품 사용환경 및 다른 기기의 전파간섭으로 인하여 잡음 등이 발생 할 수 있습니다.
 - 블루투스 기기가 연결된 상태에서 제품과 거리가 멀어질수록 음질이 저하되고 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제됩니다.

3-3) 사운드 설정

시스템 볼륨, 기본 알림음, 터치음 및 화면 잠금 소리 활성화/비활성화를 설정합니다.

3-4) 디스플레이 설정

밝기, 배경화면, 잠금 시간, 글꼴 크기를 설정합니다.

3-5) 애플리케이션 설정

설치된 애플리케이션 및 실행중인 애플리케이션과 사용중인 메모리를 표시합니다. 목록에서 원하는 앱을 선택하면 관련 정보가 표시되며 실행을 중지하거나 삭제할 수 있습니다.

3-6) 보안 설정

화면 잠금방식을 변경 할 수 있습니다. (스 와이프/패턴/PIN번호)
그 외 기기관리자 설정, 알 수 없는 출처의 앱 설치 허용 등의 설정을 변경 할 수 있습니다.

3-7) 언어 및 키보드 설정

기본 언어 및 키보드 입력방법을 설정합니다.

3-8) 날짜 및 시간 설정

날짜와 시간을 수동으로 설정하거나, 아니면 네트워크에서 제공된 시간을 이용하여 자동으로 설정할 수 있습니다.

1) 제품 사양

항목	사양
제품명	Urive T10(유라이브 티텐)
크기/ 무게	249mm x 172.2mm x 10.7mm / 540g
운영체제	Android 5.1 Lollipop
CPU	MT-8163 Quad-Core 1.3Ghz, 64bit
GPU	Mail-T720
메모리	DDR3 1GB
디스플레이	10.1" IPS PANNEL(1280*800)
터치스크린	정전식(5포인트 멀티터치 지원)
내장메모리	16GB
외장메모리	Micro SD Card 지원 (~32GB / FAT32 지원)
배터리	3.7V / 5000mAh
카메라	전면 30만 화소 / 후면 200만 화소, 고정포커스
스피커	2EA / 8ohm 0.8W
GPS	지원
Wi-Fi	802.11 b/g/n
블루투스	4.0 지원
인터페이스	내장마이크 / 3.5파이 이어폰잭 / Mini HDMI / Micro USB
G-Sensor	지원
HDMI	Mini HDMI 출력 지원
충전 / OTG	Micro USB 단자지원
오디오코덱	OGG, ADPCM, WAV, MP3, MP2, AAC, ANR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, WMA
비디오코덱	H.263, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, HEVC(H.265)
시가잭전원	USB Charge 5V / 2A
동작온도	0℃ ~40℃

▶ 상기 사양 및 기능은 지속적인 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2) 단말기 정보

구분	상세 정보
상호	(주)더 미동
제조사/제조국가	(주)넥서스일렉트로닉스/중국
기기의 명칭(모델명)	특정 소출력 무선기기(MT-100D)
인증번호	MSIP-CMI-Ne7-MT-100D

저희 (주)미동의 유라이브 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

전국 서비스 센터를 통하여 더욱 신속한 고객만족을 위하여 노력하고 있습니다.

● 제품에 관한 문의 및 A/S상담

제품 사용 시 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 시 A/S 센터 방문 전
전국 어디서나 지역번호 없이 1599-0141로 전화하시어 문의 주시기 바랍니다.

● A/S 접수방법

고객센터 담당자와 상담 후, 방문접수 혹은 택배 접수

● A/S센터 위치 안내 및 자세한 사항은 유라이브 홈페이지(<http://urive.co.kr>)에서 [고객지원]-[A/S안내]메뉴 참조하여 주시기 바랍니다.

● 근무시간 및 휴무일 안내

▶ 콜센터(1599-0141)

▣ 근무시간 : 평일 : 10시~17시 ▣ 휴무일: 주말(토/일요일) 및 공휴일

▶ 서비스센터

◆ 근무시간 : 평일 9시~18시 / 토요일 9시~15시

◆ 휴무일 : 공휴일 및 일요일

※ 일부센터의 경우 운영시간 및 휴무일이 다를 수 있습니다.

- 택배 이용 시 충격이나 파손 위험에 노출되지 않도록 포장하셔야 하며, 성함과 연락처, 주소, 고장증상 등을 메모해 주시면 보다 빠른 대응이 가능합니다.
- A/S제품은 사용자가 백업을 받은 제품으로 간주하고 별도의 백업을 하지 않습니다. 따라서 데이터가 지워졌을 경우 당사에서는 일체의 책임을 질 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간이 지난 제품의 A/S시 서비스 비용이 청구됩니다.
소비자 과실에 의한 파손/침수 등 제품의 고장인 경우 보증기간에 관계없이 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.

유라이브 제품의 보증기간은 1년입니다.

본체 이외의 주변 구성품 및 소모성 부품 등은 별도의 보증기간이 적용됩니다.

- ◆ 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.
- ◆ 무상 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 꼭 기재 받으셔야 합니다.
- ◆ 모든 교체 제품은 신품, 또는 교체되는 제품의 기능이 신품과 유사할 경우 유사한 제품으로 교체해 드립니다.
- ◆ (주)미동전자통신은 결함이 있는 제품을 반환할 때까지 수리, 교체, 환불의 책임이 없습니다.
- ◆ 제공된 제품 보증서와 제품번호는 재발행되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- ◆ (주)미동전자통신의 정품이 아닌 제품은 서비스를 받을 수 없으니 유사 상품에 주의하십시오.

제품보증서				
제품명	Urive T10			
모델명	MT-100D	인증번호	MSIP-CMI-Ne7-MT-100D	
제조번호				
보증기간	구입일	년	월	일부터 1년간
고객	성명			연락처
	주소			
판매점	성명			연락처
	주소			



Urive T 10

(주)더 미동

유라이브 고객센터(1599-0141)

